

Ръководство на потребителя за

MiniX NEO J50C-4 /

MiniX NEO J50C-4 Plus


I. Съдържание на опаковката:

- 1 бр. MiniX NEO J50C-4 или 1 бр. MiniX NEO J50C-4 Plus (в зависимост от закупения от вас модел).
- 1 бр. VESA стойка (присъства в комплекта, ако сте закупили модел MiniX NEO J50C-4 Plus).
- 1 бр. 12V (3A) захранващ адаптер.
- HDMI кабел.


MiniX NEO J50C-4/ MiniX NEO J50C-4 Plus




VESA стойка



1 бр. 12V (3A)
захранващ
адаптер



HDMI кабел.



II. Описание на продукта:

Благодарим ви, че избрахте MINIX NEO J50C-4. Това устройство е мини десктоп компютър, който е изключително мощен и ви дава оптимална производителност. Този компютър идва с Windows 10 Pro (64-bit) и е готов за употреба веднага след като сте го закупили.

MiniX NEO J50C-4 Plus може да бъде монтиран лесно към монитор, който е съвместим с VESA без да е необходимо да използвате допълнителни инструменти.

Може да намерите повече информация и полезни съвети на официалния форум на MINIX:
www.theminxforum.com

III. Преглед на устройството:

LED за захранване – LED свети в синьо, когато NEO J50C-4 работи.

Бутон за захранване – За да включите NEO J50C-4 натиснете и задръжте бутона за захранване за 1-2 секунди, докато LED индикаторът не започне да свети. За да изключите компютъра натиснете и задръжте бутона за захранване за 8 секунди.

3.5 мм аудио жак + S/PDIF порт – Свържете външно аудио устройство като микрофон или аудио/видео приемник.

Gigabit Ethernet порт – Свържете Ethernet кабел за жичен достъп до интернет със скорост до 1000Mbps.

DC 12V жак за захранване – Свържете свързания 12V захранващ адаптер. Компютърът изисква около 1A, за да работи. Независимо от това предоставения в комплекта захранващ адаптер доставя 3A, за да подсили захранване и към свързаните към компютъра външни устройства (например външни твърди дискове).

USB 3.0 портове – Свържете външно USB устройство към компютъра като веб камера, жична мишка или външен твърд диск.

HDMI порт – Свържете компютъра към телевизор или компютърен монитор чрез HDMI порт и HDMI кабела, който идва в комплект с компютъра.

Мини DP порт – Свържете компютъра към компютърен монитор чрез мини DP порта. Моля, имайте предвид, че за целта ви трябва адаптер.

USB-C порт – Свържете компютъра към компютърен монитор чрез USB-C. Моля, имайте предвид, че USB-C порта поддържа само видео изход. USB-C кабела или адаптера трябва да бъде свързан/изваждан, когато компютърът е изключен.

IV. Управление:

Може да контролирате вашия компютър по един от следните начини:

1. Чрез жична клавиатура и мишка.
2. Чрез безжична/Bluetooth клавиатура и мишка.

** Препоръчваме ви да използвате MINIX NEO W2.*

V. Основни настройки:

Може да свържете компютъра към вашия телевизор или компютърен монитор чрез мини DP, HDMI или USB-C порт.

Мини DP и HDMI поддържат аудио и видео, а USB-C поддържа само видео изход.

Стъпка 1 (ако се изисква): Поставете скобата за монтиране VESA на монитора.

1. Поставете винтовете и ги затегнете.
2. Свържете компютъра в желаната от вас посока.

Стъпка 2: Свържете HDMI кабела.

Свържете единия край на HDMI кабела към HDMI порта на вашия телевизор или компютърен монитор и другия край на HDMI кабела към HDMI порта на компютъра.

HDMI, мини DP и USB-C портовете могат да се използват по отделно или едновременно. Този компютър поддържа до 3 дисплея.

Стъпка 3: Свържете компютъра към захранване.

Свържете захранващия 12V адаптер, който идва в комплект с компютъра. Като алтернатива може да използвате USB-C порта за захранване на компютъра. След като сте свързали USB-C кабела изчакайте около 5 секунди преди да включите компютъра.

Стъпка 4: Включване.

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 1-2 секунди, за да включите компютъра. Синият LED индикатор ще светне.

Стъпка 5: Включете телевизора/компютърния монитор и изберете входа.

Включете телевизора или монитора си и изберете свързания към компютъра порт.

Бележки за USB-C порта:

- USB-C портът поддържа 9V/2A, 12V/5A и 15V/3A входящо захранване.
- USB-C портът поддържа само 5V/3A изходящо захранване.

Мониторите ASUS MX27U и LG 27UD88 са напълно съвместими с този компютър. Може да намерите пълен списък с всички съвместими монитори с USB-C порт на форума на MINIX – www.theminixforum.com

Този компютър е напълно съвместим с различни USB-C аксесоари като USB-C към USB-C кабел (NEO C-MUC) и USB-C към 4K @ 60Hz HDMI кабел (NEO C-4K).

VI. Регулаторна информация:

Нито една част от това ръководство, включително описаните в него продукти и софтуер не бива да се копират, предават или превеждат в никаква форма освен като документация, която се съхранява от купувача на устройството без излишното писмено разрешение на MINIX Technology Limited.

MINIX и логото MINIX са запазени марки на MINIX Technology Limited. Всички други марки и запазени марки са собственост на съответните им собственици.

Съдържанието на това ръководство може да се различава от описания в него продукт или софтуер.

Информацията в това ръководство може да бъде променяна без предварително предупреждение от страна на производителя.

Контактна информация:

EMAIL: support@minix.com.hk / WEBSITE: www.minix.com.hk /

MINIX FORUM: www.theminixforum.com / FACEBOOK: www.facebook.com/minixtech



Това устройство отговаря на приложимите европейски и национални директиви .



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Това устройство отговаря на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване Текст от значение за ЕИП.

Може да намерите допълнителна информация относно този продукт на www.polycomp.bg