



# Компактен, преносим документен скенер

ADS-1800W



SCAN



WIRELESS

[www.brother.bg](http://www.brother.bg)

## Компактен, преносим документен скенер

Изключителен, компактен и преносим. С ADS-1800W сканирането е лесно и удобно където и да се намирате. Съвместимостта с външни батерии ви дава увереност и спокойствие, че когато е удобно за вас винаги може да разчитате на вашия скенер.

Чрез безжичната мрежа можете лесно да се свързвате и сканирате през вашия мобилен телефон или таблет, а със софтуера за редактиране и управление на PDF файлове работата е и удоволствие.

### ADS-1800W



## Основни характеристики:

- Скорост на сканиране до 30 стр./мин.; 60 изображения/мин.
- Широк 7.1 см сензорен дисплей
- Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 20 листа
- Директно захранване чрез USB Type-C
- До 20 преки пътища за сканиране директно от устройството
- Слот за пластични карти
- До 25 предварително създадени дестинации за сканиране
- Поддръжка на мобилни приложения
- Включен софтуер за редактиране на PDF файлове
- Съвместим с Barcode Utility
- Опционална изходяща тава за хартия

## Свободата да сканирате отвсякъде

Където и да сте, сканирането става по-лесно с ADS-1800W.

Съвместим с повечето външни батерии, няма нужда ADS-1800W да бъде свързан към лаптоп или компютър, за да сканирате вашите документи. С вградената безжична мрежа и сканиране в облака, вие наистина може да работите отвсякъде.

## Професионално изпълнение всеки път

Без значение откъде сканирате, ще получавате същото високо изпълнение всеки път. Със скорост на сканиране до 60 страници в минута (двустранно), документите се запазват бързо и без усилие във файл, и-мейл сървър, USB флаш памет, мрежа или можете да ги сканирате директно на вашия компютър.

## Интелигентно и без усилия

Чрез сканирането с едно докосване намалете времето, което отделяте за повтарящи се задачи, и задайте преки пътища към често използвани локации. Така може да сте сигурни, че всичките ви документи са надеждно запазени на правилното място всеки път.

## Гъвкава работа с хартията

Удобното и спестяващо време Автоматично листоподаващо устройство (ADF) за 20 листа работи с лекота с различни размери и дебелина хартии (до 128gsm), разполагате и със специален слот за сканиране на пластични карти.

## Водещ в индустрията софтуер

Предлаган като стандарт, софтуерът за редактиране на PDF файлове ви позволява бързо и лесно да конвертирате, редактирате и споделяте документи за секунди.

Заедно с Kofax PaperPort, решение за управление на документите, могат да се създават работни потоци, така че да можете да споделяте, търсите и организирате документи с лекота и точност.



## Общи характеристики

### Тип продукт

Преносим документен скенер

### Технология

Dual CIS  
(contact Image Sensor), LED  
Array Light Source

### Контролен панел

7.1 см (2.8") LCD цветен  
сензорен дисплей, бутони

### Вграден часовник

До 24 часа

### Локален интерфейс

USB Type-C 3.2 Gen1,  
USB 2.0 Host (Rear)  
До 128GB

### Безжична мрежова свързаност

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n  
(Infrastructure Mode)

### Wi-Fi Direct™

802.11g/n

### Конфигурируеми преки пътища

20

## Сканиране

### Скорост на сканиране (A4) Цветно и черно-бяло (300dpi)

До 30 стр./мин.  
(Захранване от USB)<sup>10</sup>

### Скорост на двустранно сканиране (A4) Цветно и черно-бяло (300dpi)

До 60ipm  
(изображения в минута)  
(30 листа в минута)  
(Захранване от USB)<sup>10</sup>

### Резолюция

#### Оптическа

До 600 x 600dpi

### Интерполирана<sup>3</sup>

До 1,200 x 1,200dpi

### Време за събуждане (Sleep Mode - Готовност)

5.5 сек.

### Дълбочина на цвета

48 bit (вътрешна)  
24 bit (външна)

### Скала на сивото

256 нюанса (8 bit)

## Функции на скенера

### Функции на скенера Поддържани файлови формати

Включително (Standard) PDF,  
PDF/A-1b, Secured PDF, Signed  
PDF, JPEG, TIFF

### Директно сканиране

Да

### Дестинации

Сканиране към компютър  
(изображение)<sup>3</sup>, мрежа (SMB),  
и-мейл сървър, Workflow<sup>3</sup>, FTP/  
SFTP, SharePoint  
(On Premise), Brother Web  
Connect<sup>8</sup>, Brother Cloud Apps<sup>8</sup>

### Профили<sup>6</sup>

Създайте до 25 предварително  
зададени профила за  
сканиране към SFTP/FTP/  
Network/SharePoint

### Контрол на подаването

На ADF - Автоматично  
отварящи се водачи за хартия,  
слот за карти (портрет), ключ  
за разделителя, автоматичен  
старт на сканиране,  
продължително сканиране,  
възобновяване на сканиране

### Обработка на изображението<sup>3</sup> Разширени функции

Автоматично изправяне<sup>9</sup>,  
засичане край на страница<sup>5</sup>,  
настройки за отстояние<sup>5</sup>,  
автоматично завъртане<sup>5</sup>,  
запълване на ръбове<sup>5</sup>, запълване  
на скъсани части<sup>5</sup>, премахване на  
перфорации<sup>5</sup>, автоматично  
откриване на цвят<sup>9</sup>, пропускане  
на празна страница<sup>9</sup>, настройка  
на дифузия - сиво, настройка на  
цветовия фон, обработка на  
фона<sup>5</sup>, премахване на цвят<sup>5</sup>,  
подчертаване на ръб<sup>5</sup>,  
намаляване на моаре<sup>5</sup>,  
намаляване на вертикални  
ивици<sup>5</sup>, регулиране на Ч/Б праг<sup>5</sup>,  
корекция на символи, Ч/Б  
инверсия, намаляване на шум,  
премахване на линии, сканиране  
2 в 1, сканиране 1 към 2, режим  
Подложка за сканиране, режим  
Пластична карта, сканиране на  
една страница<sup>5</sup>, продължително  
сканиране<sup>5</sup>, засичане на баркод<sup>5</sup>,  
JPEG компресия<sup>5</sup>, дигитален  
импринтер<sup>5</sup>, персонални TWAIN  
профили<sup>5</sup>

### Конфигурируеми преки пътища

Създавате до 20 преки  
пътища за сканиране с едно  
натискане

## Софтуер<sup>2</sup>

### Драйвери за Windows

TWAIN | WIA  
Windows® 10, 11

### Софтуер за Windows

Brother iPrint&Scan за компютър, Kofax PaperPort 14SE с OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Remote Setup, Newsoft Presto! BizCard 6, Newsoft Image Folio

### Драйвери за Macintosh

AirPrint Scan (Driverless)  
macOS 11x, 12.x, 13.x

### Софтуер за macOS

Brother iPrint&Scan за компютър, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, Newsoft Presto! BizCard 7, Newsoft Image Folio

### Драйвери за Linux SANE

### Лесна настройка<sup>12</sup>

Опростяване на процеса на инсталиране с лесен достъп до правилните драйвери и софтуер за инсталиране на вашето устройство Brother за вашия компютър

Посетете [support.brother.com](http://support.brother.com) за пълен списък на поддържаните операционни системи и сваляне на последни драйвери и софтуер.

## Боравене с хартията

### Входяща/изходяща хартия ADF

До 20 листа<sup>4</sup>

### Размери на хартията

#### Множество страници<sup>10</sup>

Ширина 51 - 215.9 мм,  
Височина 70 - 355.6 мм

### Тип хартия ADF

Обикновена хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, индигова хартия, разписки, визитни картички, пластични карти

### Тегло и дебелина на хартията ADF

51.8 - 128 gsm  
Хартия 0.08 ~ 0.14 мм

### Дълга хартия

5000 мм (300dpi  
едностранно по 1 лист))

### Слот за карти

1 пластична карта (Портрет)  
Без релеф  
(0.76-1.02 мм)  
С релеф (1.24 мм)

### Размер пластични карти

Ширина (ISO) - 53.98 мм  
(Мин./Макс. 51-55 мм),  
Дължина (ISO) - 85.60 мм  
(Мин./Макс. 80.825-90.375 мм)

## Мобилна и уеб свързаност

### Brother Mobile Connect

Използвайте приложение на Brother, за да сканирате към мобилно устройство с операционна система iOS или Android

### Brother приложения<sup>8</sup>

Сканиране към PDF с възможност за търсене, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, лесно сканиране към имейл

### Сканиране към работен процес<sup>3</sup>

Конфигурирайте чрез настолното приложение Brother iPS и след това сканирайте директно към Dropbox, Google Drive, iCloud, OneDrive

### Web Connect<sup>8,9</sup>

Сканиране без компютър към Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote™, OneDrive, OneNote, Google Drive™

## Инструменти за управление

### Вграден уеб сървър

Използвайте IP адреса или името на възела на вашето устройство за достъп от уеб браузър до уеб базиран софтуер за управление, вграден в устройството, с помощта на парола

### WAN софтуер за управление<sup>2,5</sup>

BRAdmin Light, Brother BRAdmin Professional

## Мрежова сигурност

### IPv4

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, ICMP, Web Services(Scan), SNMP Client

### Показване на IP адрес

Динамичният IP адрес присвоен на устройството може да бъде показан, натискайки Wi-Fi иконата на началния екран

### IPv6

RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, SMTP Client, FTP Client, SMB Client(SMB1.0/2.0/2.1) (=CIFS Client), HTTP/HTTPS server, ICMPv6, Web Services(Scan), SNMP Client, SNMPv1/v2c/v3

### IP филтър

Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)

### Защита на безжична мрежа

SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, SSH, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

### Поддръжка на безжична настройка

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

## Функции за сигурност

### Kensington Lock

Да

### Заклучване на интерфейса

USB Host, Wi-Fi

### Ъпдейти на фърмуера<sup>2,8</sup>

Да

### И-мейл известия

Устройството автоматично изпраща известия по имейл, когато изисква внимание

### И-мейл репорти

Редовно получаване на репорти по и-мейл

### Защитно заключване

Защитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му

### Функция защитно заключване 3.0

Идентифицирате и удостоверявате служител или групи от служители в мрежата

### Локална Active Directory/LDAP

Да

### Syslog

Приложение (SIEM инструмент), позволяващо на ИТ администратора да получава актуализации на състоянието на устройството за целите на одита през Syslog

### Сигурно управление на ключове

Използвайте стандарти по подразбиране - самоподписан сертификат, създаване на персонализиран самоподписан сертификат, заявка за подписване на сертификат (CSR) или външен публичен сертификат и частен ключ за защитена мрежова комуникация

## Адресна книга

### Бърз достъп

300 местоположения за имейл адреси

### Групово изпращане

Комбинация от до 20 групи за едновременно изпращане

### LDAP

Възможност за свързване към външна адресна книга с активиран LDAP, като Microsoft Exchange

## Решения и ъпдейти

### NiD клас

Може да настроите скенера си да използва външен NFC четец

### Съвместим с<sup>2,9</sup>

Brother Product Upgrade Barcode Utility

## Консумативи и аксесоари

### В комплекта

ADS скенер, USB Type-C кабел, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за безопасност на продукта, гаранционна карта

### Разделителна подложка

SP-2001C 10,000 листа

### Подаващи ролки

PUR-2001C 100,000 листа

### Опционална А3 подложка за сканиране

CS-A3301 500 сканирания (2 броя)

### Опционална изходяща тава

OT-1001C

### Опционален комплект за захранване

AC адаптер, USB кабел (Type-C – Type-A): LK-1001CUK, LK-1001CEU

### Опционален USB-C адаптер

USB Type-C AC захранващ адаптер: PA-AD-003UK, PA-AD-003EU

## Размери и тегло

### С кашон

#### Размери

369 (Ш) x 158 (Д) x 200 (В) мм

#### Тегло

1.7 кг.

### Без кашон

#### Размери

Затворена входяща тава  
288(Ш) x 101(Д) x 85(В) мм  
Разгъната входяща тава  
288(Ш) x 211(Д) x 205(В) мм

#### Тегло

1.42 кг.

## Околна среда

### Захранване

AC: 100-240V, 50/60 Hz,  
DC: 5V, 3A  
USB: DC5V, 3A(Type-C)

### Консумация на ел. енергия

Сканиране AC: ~12W, DC: ~10W  
Готовност AC: ~6.4W, DC: ~5.2W  
Почивка AC: ~1.5W, DC: ~1.1W  
Готовност при межова връзка  
AC: ~2.0W  
Изключен ~0.1W

### Режим пестене на енергия

Този режим позволява на скенера да консумира по-малко енергия когато не се ползва

### Таймер за изключване подсветката на дисплея

(10сек./20сек./30сек./Изкл.)  
Да

### Сила на звука

(Сканиране) 62dB

### Работна среда

Влажност 20 - 80 %  
5°C - 35°C  
41°F - 95°F

### Среда за съхранение

Влажност 10 - 90 %  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

### RoHS

Да

- 1 Максималният брой страници на месец се използва за сравняване издръжливостта на подобни продукти Brother. Най-добре е да изберете скенер с работен цикъл, който надхвърля вашите изисквания за сканиране.
- 2 Безплатно изтегляне от Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>
- 3 Всички се поддържат чрез софтуер за изтегляне
- 4 Капацитетът варира в зависимост от теглото на хартията
- 5 Windows само
- 6 Windows и macOS
- 7 Windows Server поддържа само драйвер за скенер
- 8 Изисква интернет връзка
- 9 Изисква допълнителна активация
- 10 Документи формат по-голям от A4, но не по-голям от A3, могат да се сканират (едностранно) с помощта на подложка
- 11 Изисква USB Type-C с мощност минимум 15W (не е включен)
- 12 За повече информация посетете <https://setup.brother.com>



### Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

**brother**  
at your side